



ПОРТАТИВНИЙ ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР

Постійна потужність

Максимальна потужність, яку генератор здатний видавати безперервно, забезпечуючи постійне електричне навантаження. Середнє навантаження може бути 100%. Генератор не можна перевантажувати.

Потужність в режимі очікування

Максимальна потужність, яка доступна під час змінної послідовності електричної потужності, за заявлених умов експлуатації, яку генератор здатний подавати у разі відключення електроенергії або в умовах тестування до 200 годин роботи на рік із середнім навантаженням 70%. Перевантаження недопустимі.

Основна потужність

Максимальна потужність, яку генератор здатний подавати безперервно, забезпечуючи змінне електричне навантаження. Середнє навантаження повинно бути 70%. Генератор може бути перевантажений на 10% протягом 1 години за 12 годин.

Генератор

Режим очікування	кВА	8.5
Основна	кВА	7.7
Система запуску	Електричний старт	
Коефіцієнт потужності CosΦ	1.0	
Напруга	380(50 Гц)	
Тип палива	Дизель	
Ємність паливного баку	л	16

Двигун

Модель	192F	
КВт (очікування/основна)	6.5/6	
Діаметр/хід	мм	92x75
К-сть циліндрів	1	
Об'єм масла	л	1.6
Тип двигуна	4-тактний, повітряне охолодження	

Розмір

Вага	кг	156
Д x Ш x В	см	95 x 56 x 76